ED32V78/D

Serie di display Entry Level da 32"

Caratteristiche principali

USB Content Scheduling

La pianificazione dei contenuti USB ottimizza la riproduzione e il funzionamento dei contenuti in modo efficiente durante l'impostazione dei tempi di riproduzione ogni giorno e settimana. È possibile clonare e distribuire l'impostazione di pianificazione su altri display tramite un plug-in USB.

SoC

Le applicazioni basate su HTML-5 possono essere sviluppate per funzionare direttamente all'interno della piattaforma SoC dei nostri display. I display sono in grado di funzionare in modalità online o offline.

USB Autoplay

USB AutoPlay rende la riproduzione dei contenuti semplice e senza sforzo. Basta collegare la memoria USB contenente immagini o file video e il display può iniziare automaticamente la riproduzione.

Playlist Creation

Le playlist possono essere facilmente create dall'utente, consentendo fino a 4 diverse combinazioni di immagini e video in ordine specifico, che possono quindi essere selezionate e riprodotte al momento desiderato, utilizzando lo scheduler integrato.



Daisy Chain

La porta di uscita del display può rilanciare verso un altro display i contenuti presenti nella sua porta di ingresso. Questa configurazione crea una struttura concatenata simile a quella che consente di impostare i monitor in modalità Video Wall.

Controllo del display

Il SoC dei display per Digital Signage consente agli utenti di controllare i nostri display utilizzando i comandi RS232 nell'ambito di una rete locale LAN. Oltre all'intero elenco dei comandi RS232 è possibile modificare / impostare il volume, accendere / spegnere il monitor, impostare un orario per la visualizzazione dei contenuti, impostare un collegamento alla pagina Web da visualizzare e fornire una ampia gamma di comandi in tempo reale.

Caratteristiche

Scheduler

Il software Digital Signage Monitor consente molte funzionalità importanti come lo Scheduler. Quest'ultimo vi permette di impostare facilmente l'accensione / spegnimento del display senza mai farvi preoccupare sullo stato dei vostri schermi.



Failover del segnale

Il nostro software SoC è dotato di una protezione per lo scenario "Assenza Segnale". Se il contenuto è stato impostato per essere visualizzato via USB e il connettore USB è scollegato, il display mostra il vostro banner personalizzato o cerca qualsiasi altro segnale da altre sorgenti (HDMI, Display Port, ecc.). Questa protezione di failover è realizzata per una maggiore esperienza utente.

Massimi tempi operativi

I pannelli professionali utilizzati con questa serie sono di qualità confermata per funzionare 16 ore al giorno senza problemi. Su questa base, la serie viene fornita con livelli di luminosità di 350 Nits adatti per l'ambiente interno mediale.



Pixel Shifting

Pixel Shifting è progettato per essere attivato all'interno del SoC al fine di prevenire potenziali rischi di fissaggio di contenuti statici sullo schermo. Con questa funzione attivata, i pixel sullo schermo si spostano in un intervallo senza causare interferenze nell'esperienza visiva.

Commutazione sorgente

È possibile impostare qualsiasi sorgente all'avvio del display. È anche possibile commutare qualsiasi altra sorgente di segnale utilizzando gli scenari scheduler e failover. Ciò consente agli utenti di controllare liberamente il processo in base ai loro requisiti consentendo la migliore esperienza utente.

Auto Launch

Nel software del SoC abbiamo reso semplice fornire al display qualsiasi link ad applicazioni basate su HTML5. In tal modo il display inizierà con il link indicato. Ciò consente ai clienti di eseguire la propria applicazione, sia di tipo offline sia online.

ED32V78/D

PANNELLO

Dimensioni	32"
Tecnologia del pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	Edge-Type LED
Luminosità	350 cd/m²
Risoluzione	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Rapporto di contrasto	1400:1
Rapporto di contrasto dinamico	35000:1
Durata pannello (minima)	30000 Hrs
Tempo di risposta	6 ms
Area attiva (H x V)	698 x 392 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.3637 x 0.3637
PPI (pixel per inch)	70
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valore del colore	16.7 M (8-bit)
Screen Treatment	3H
Haze Level	1%
Refresh Rate	60Hz
Tipo di frontale	VNB
Orientamento	Landscape
Operation Hours	16/7
Aree di utilizzo	Indoor

MAINBOARD

Modello Mainboard	17MB130VS

INGRESSI

HDMI	1
Tipo di supporto HDMI	HDMI2.0
Display Port	1
Tipo Display Port	DP1.2a
USB 2.0	Yes
Tipo di supporto USB	2 x 2.0
RS232	Yes
RJ12	Yes
LAN (controllo)	Yes

OUTPUTS

DisplayPort	1 x 1.2a
Altoparlanti	Yes
Uscita altoparlanti	2x6W
cuffie	Yes

MECHANICAL

Product Dimensions (WxDxH)	735 x 68 x 439 mm
Package Dimensions (WxDxH)	914 x 115 x 585 mm
Product Weight	5.05 kg
Package Weight	7.05 kg
Vesa Mounting	200 x 100 mm
Bezel Width	B:25 | T:16 | L/R:16 mm

CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura	0-40°C
Umidità	10-90%

ENERGETICHE

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

CONSUMO ENERGETICO

Typical	33 W
Deep Standby	≤0.5W

CONNECTIVITY FEATURES

WiFi integrato	SI
Wireless Screen	SI

DISPLAY INFO FEATURES

Set ID	SI
Software Upgrade	SI
Serial Number Access	SI
Model Name Access	SI
Lifetime Display	SI

CARATTERISTICHE CONTROLLO

Rotazione del menu a schermo	SI
Protezione dell'immagine incollata	SI
Nessun segnale Spegnimento	SI
Nessun salvaschermo di segnale	SI
Interruttore Auto Source	SI
Pulsante di blocco del pannello	SI
Blocco del controllore remoto	SI
Controllo del dispositivo su RS232	SI
Controllo del dispositivo su LAN	SI
Allineamento automatico del colore	SI

POWER UP FEATURES

Standby	SI
Delayed Power Up	SI
Auto Launch	SI
HDMI Wakeup	SI
HDMI CEC	SI
Selezione della modalità di accensione	SI

USB FEATURES

USB Cloning	SI
USB SW Update	SI
USB Lock	SI
Auto Play	SI
Video Support	SI
Photo Support	SI
Audio Support	SI

MULTI DISPLAY

Supporto Videwall Tiling	SI
HDCP Supporto	SI
DP Daisy Chain	SI

IMPOSTAZIONI TEMPO

Impostazione del tempo di accensione	SI
Impostazione del tempo di spegnimento	SI
Impostazione della fonte di alimentazione	SI
Attivare l'impostazione dei giorni	SI

WEB LINK FEATURES

HTML5 API Support	SI
Default browser page setting	SI
NTP server setting	SI
Auto CMS webpage setting	SI

VOLUME CONTROL FEATURES

Impostazione del limite di volume	SI
Impostazione del volume di avvio	SI
Fissaggio del volume	SI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Pulsanti a 3 vie	SI
Lente IR incorporata	SI
Interruttore a bilanciere	SI

ACCESSORI

Kit di montaggio a parete	SI
Manuale d'uso delle batterie del telecomando Telecomando	SI
Manuale d'uso delle batterie del telecomando	SI
Guida rapida	SI

CERTIFICAZIONI

Approvazione di sicurezza	SI
Approvazione EMC	SI
CE	SI


36
16
16
16
439
25


735
68
200
80
364
197
267
520